## Bedienernamen

Mit dieser Funktion können Sie schnell die Kellner-Namen wechseln, wenn Sie z.B. mit Saisonkräften oder "Leih-Kellnern" für Veranstaltungen arbeiten. Hierfür brauchen Sie zwar weiterführende Rechte in PC CADDIE als das reine Buchen und Kassieren, aber Sie benötigen keine Supervisor-Rechte, wie es für die Bearbeitung über die Passwort-Verwaltung nötig ist.

Für einen besseren Überblick ist es ratsam, dass Sie sich nur die Gastronomie-Zugänge anzeigen lassen. Dafür sind zwei Dinge einmalig einzustellen:

Bedienerschloss-Einstellung		? 🗆 X
1 Gastro01 (ga1 )		✓ <u>о</u> к
2		Abbruch
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12	~	
Bediener für diesen Schlüssel wählen	F7	
Bedienerschloss <u>G</u> rundeinstellungen		
<u>S</u> chlüssel-Codes	F8	
Bedienerschloss initialisieren	F9	

1. Gehen Sie in Einstellungen/Programm-Einstellungen/Kasse-Bedienerschlüssel.

Wählen Sie den Button **Bedienerschloss Grundeinstellungen.** 

Bedienerschloss-Paramet	ter	×
<u>T</u> yp des Bedienerschlosses:	1300 👻	<b>√</b> <u>о</u> к
<u>C</u> OM-Port:	0	
<u>M</u> aximalzahl Schlüssel:	16	
Schlüssel für die Gastro-Ka	asse getrennt verwalten	

Dieses Häkchen muss gesetzt sein. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert. Schließen Sie beide Fenster mit **OK.** 

2. Gehen Sie in *Einstellungen/Passwort-Verwaltung* und setzen vor die Namen der Gastronomie-Mitarbeiter jeweils ein "K" und eine Zahl von "01" bis "99" mit einem Leerzeichen zum Namen.

Zugang beart	peiten		
<u>N</u> ame:	Gastro01	Kurzkennung: ga1	<b>√</b> <u>о</u> к
Berechtigung	Spezial Gruppen	CRM\DMS Sync Details	X Abbruch

Nun bekommen Sie bei den Bedienernamen ganz übersichtlich Ihre Gastronomiezugänge angezeigt.

Kellnernamen festlegen			? 🗖	$\times$		
		<u>∕</u> B	earbeiter	n		
Gastro01	ga1	<b>⊡</b> ⊑r	► <u>E</u> nde			
Markieren Sie den zu ändernden Zugang und wählen Sie <b>Bearbeite</b>						
Kellnernamen festlegen			$\times$			
Geben Sie den Namen ei	in:	✓ <u>о</u> к				
<u>K</u> urzname: ga1 <u>N</u> ame: Gastro01		X <u>A</u> bbruch				

Sie befinden sich automatisch im richtigen Feld, um den Namen zu ändern. Das K01-K99 wird

hier nicht angezeigt. Bestätigen Sie anschließend das Fenster mit OK.

Bitte ändern Sie nur nach Rücksprache mit dem PC CADDIE Support den Kurznamen.

I